




EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES



ARNES PARA 4/8 DIPOLos DE FM ABIERTOS

ARNES 4/8 DIPOLOS
COD 1915/1925

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Modelos:	4 Dipolos (1915)//8Dipolos(1925)
Potencia máxima de entrada	600 Watts
Ancho de banda porcentual	5% de la frecuencia central
ROE Máximo (*)	1.5
Impedancia Nominal	50 Ω
Conectores	UHF-Macho Salida a N-Hembra-Entrada

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Tramo de entrada	Coaxial tipo RG-213
Tramos de salida	Coaxial tipo RG-11
Técnica de empalme	Vivos soldado en núcleo de bronce
Sellado	Inyección de resina de poliéster
Técnica de Adaptación	Ajuste del largo de los tramos a la frecuencia central

* Valores medidos cerrando el dispositivo sobre una carga de 50 Ω .



info@eiffelweb.com.ar
www.eiffelweb.com.ar